

# Univerzální dálkový ovladač 280-868MHz

**se619**

**Typ automatického skenování - vícefrekvenční**

**Až 4 různá dálková ovládání v 1**

## **PROGRAMOVÁNÍ:**

**- Standartní:**

1. Podržte tlačítko 1 a stiskněte čtyřikrát tlačítko 2, poté uvolněte obě tlačítka, led univerzálního dálkového ovladače každé 2 sekundy rychle zabliká.
2. Umístěte a stiskněte původní dálkový ovladač před dálkovým ovladačem ve vzdálenosti asi 2-3 cm, až LED univerzálního dálkového ovladače začne rychle blikat.
3. Zatímco LED univerzálního dálkového ovladače bliká, stiskněte tlačítko na univerzálním dálkovém ovladači, kam chcete uložit. Jakmile LED zhasne, kód dálkového ovladače byl právě uložen.

**Poznámka:** Chcete-li duplikovat druhé tlačítko, opakujte operaci od bodu 1.

## **Automatické vyhledání kódu:**

Stisknutím tlačítka, kterému chcete přiřadit kód. Jakmile ovladač vyšle kód, LED dálkového ovladače začne blikat rychle, uvolněte tlačítko, kód byl úspěšně nalezen.

## **Vysílání kódu:**

Současně stiskněte tlačítko 1 a tlačítko 2 dokud LED nezačne rychle blikat. Uvolněte tlačítka, stiskněte tlačítko, které má vyslat kód.

## **AMC: Automatické vyhledání kódu**

**-BFT**

1. Podržte tlačítko 1 a stiskněte čtyřikrát tlačítko 2, poté uvolněte obě tlačítka, led univerzálního dálkového ovladače rychle zabliká každé 2 sekundy.
2. Umístěte originální dálkový ovladač před dálkový ovladač ve vzdálenosti asi 2-3 cm.
3. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko původního dálkového ovládání, které chcete kopírovat, dokud se LED na dálkovém ovladači nerozsvítí nepřerušovaným světlem a pak nevyšle dvojité bliknutí každé 2 sekundy.
4. Vyšlete nyní počáteční kód původního dálkového ovladače (stisknutím zadního skrytého tlačítka nebo tlačítka 1 a 2 současně u nových modelů)
5. Nyní LED bude rychle blikat, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, kde chcete uložit právě zkopírovaný kód, dokud LED nezhasne.
6. Nyní aktivujte AMC postup pro uložení nového dálkového ovladače do přijímače.

## -FAAC a GENIUS

POZOR, PROSÍM: Ověřte, že dálkový ovladač, který chcete zkopírovat, je MASTER.

Stisknutím libovolného tlačítka by měla LED dioda dvakrát bliknout, nikoli rozsvítit se jako stálé světlo.

1. Podržte tlačítko 1 a stiskněte čtyřikrát tlačítko 2.

2. Umístěte originální dálkový ovladač před dálkový ovladač ve vzdálenosti asi 2-3 cm.

3. Stiskněte a podržte původní tlačítko dálkového ovládání, které chcete kopírovat, dokud se LED univerzálního dálkového ovladače nerozsvítí stále a bude LED vydávat každé 2 sekundy dvojité záblesk.

4. Připravte dálkový ovladač FAAC/GENIUS pro vyslání kódu (současným stisknutím tlačítek 2 a 3).

5. Zatím co LED dioda na ovladači FAAC/GENIUS bliká, umístěte jej před univerzální ovladač na vzdálenost asi 2-3 cm a stiskněte tlačítko, které chcete zkopírovat dokud LED na dálkovém ovladači nezmění frekvenci blikání (rychleji než předtím), jako potvrzení správné kopie kódu.

## -V2

1. Podržte tlačítko 1 a stiskněte čtyřikrát tlačítko 2, poté obě tlačítka uvolněte

LED univerzálního dálkového ovládání bude vydávat rychlý záblesk každé 2 sekundy.

2. Umístěte originální dálkový ovladač před dálkový ovladač ve vzdálenosti asi 2-3 cm.

3. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko původního dálkového ovladače které chcete zkopírovat, dokud se nerozsvítí LED dálkového ovladače s trvalým světlem a poté každé 2 sekundy dvakrát zabliká.

4. Stiskněte a podržte znovu stisknuté stejné tlačítko originálního dálkového ovládání.

6. Nyní bude LED rychle blikat, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači kde chcete uložit právě zkopírovaný kód, dokud LED nezhasne.

5. Nyní aktivujte AMC postup pro uložení nového dálkového ovladače do přijímače.

ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4
ADYX	AMC TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH
ALLMATIC	AMC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (Sommer)	TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020-TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4
APRIMATIC	AMC TR2/TR4, TM4, TXM
ATA	PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013
BENINCA	TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO, GO, QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, APPLE
BESIDE	BEZAP, HIT
BFT	AMC MITTO, MITTO M (MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/RCB04), MITTO A (MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B, TRC(TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TAM432SA, TOP432NA
CARDIN	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S449 GREEN (PRECODE), TRQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486
CASALI	JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC

CASIT	ERTS92B, ERTS92T, ERTS476D, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q
CELISA	S10 1, S10 2
CENTURION	CLASSIC, SMART
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV
CPS	TCP3, CPS11, TCP3, CPS2, TCP3, CPS4, TCP3
DASPI	AMC HAPPY2 POPS 2, ZERO RC, ZERO 2RC, ZERO 4RC
DEA SYSTEM	TR MIO, 133 1, 433 2, 433 4, GENIE, PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N
DELMA	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2, KING 433 2
DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04
DITEC	AMC GOL, GOL4C, BIXLS2, BIXLP2, BIXAG4, BIXLG
DOITRAND	MPSTF2E, JAUNE
DOORMATIC	SAW
DOORHAN	TRANSMITTER 4
DUCATI	TSAW1, TSAW2, TSAW3, 124, TE2
ECOSTAR	RSE, RSC, RSZ
ELBE	501, 502, 504, 502A, 504A
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868
ELBE	501, 502, 504, 502A, 504A
ELCA	IRIS, ASTER 2, ASTER 1000, ASTER 1001
FAAC	XT4 433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM22 433 SLP, TM4 433 SLP, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH, XT 868SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 433 RC, TE433HG
FADINI	AMC JUBI-SMALL, 433 M2, ASTRO 433-2, ASTRO 433-4, JUBI2/JUBI4
FERPORT	TAC1, TAC2, TAC4, TAC 1K, TAC 2K, TAC 4K, TAC2KR
GIBIDI	OPEN TMB, OPEN OUT, AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD DOMINO
GULLIVER	MDW
GENIUS	AMC AMIGO, AMIGOLD, KILO, BRAVO, ECHO
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD
GIBIDI	AU01590, AU1600, DOMINO, AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, AU1610, AU03000, DTC 4334
HORMANN	HSM2, HSM4
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON
JAY	UBEI X1SL1, UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61

KBLUE	ETH-TEL01	PROEM	ER4C4ACS
KEY	900TXB-42R,SUB44,TXB-44R,TXG-44R	PROGET	ETY_433N2,ETY_433N4
KING GATES	STYLO, CLIPPER	PROTECO	TX433,EUROMATIC
KLING	KUA, KUA E, KUA S	PUJOL	MARTE,P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
LABEL	SPYCO,RJW4E	QUASAR	433
LEB	TMW	RIB	LITHIO
LINCE	LR2035	ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
LIFE	FIDO	SABUTOM	BROOVER, BROSTAR
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	SEA	SMART DIP
MHOUSE	TX4	SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1,BE-HAPPY-RS2,BE-HAPPY-RS3),BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1,BE-HAPPY RH2,BE-HAPPY RH3
MA	TX1,TX2,TX3	SECULUX	NEO
MARATEC	D101,D12,DIGITAL302,DIGITAL304	SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW
MERLIN/PROLIFT	M230T(PROLIFT),M430R(PROLIFT)	SICE	4790207
MERLIN2.0	E945M,E943M,E940M	SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433
MERLIN/PROLIFT	M842(GREENREMOTE),M832(GREEN REMOTE),M844(GREEN REMOTE),C945,C940,C943	SECURVERA	SV R2C,SV R4C,SV R6C
MHOUSE	AMC TX4,TX3,GTX4	SERAI	OG/52,OG54,OG82,OG84,OG/28,OG48,OG62,OG64
MOOVO	AMC MT4G	SIMINOR	S433(2T-4T),ER2C4ACS,ER4C4ACS
MONSEIGNEUR	ARC	SOMFY	TELIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
NICE	SMILO,FLOR-S,VERY-VR, INTI,FLO2,FLO4, FLOR-S ERA, ONE (ON) ON ERA, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON	STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223
NOVOTECNICA	AMC BIXL2	TAU	AMC 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,MTR40-2,MCHS43-2,MHS43(2-4),MNHS433(2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	TELCOMA	FM 402, FM 402 E, FM400E, FM400
NOLOGO	ECO DIP	TOR LIFT	TORMIT4
NORMSTAHL	T433	VDS	AMC TRQ P,ECO-R
O & O	T.COM,TWIN,TX,TWIN,TX2/TX4(NEO),T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4, AMC	VRAWFORD	EA433 4K,SMART2,SMART3
OG	OG62,OG64	V2	PHOENIX 433-868,TXC,TSC,TRC,HANDY,SERIE ROYAL:TRR/43,TRR2/43,TRR4/43, PHOX 433
OPENOUT	TMQ		
PECCININ	TX MENBRANA		
PORTAMATIC	MPH01,MPH02		
PRASTEL	TC2E(4E),SLIM,BFOR,MPSTP2E,MPSTF2,MPSTF4,MPSTF2RE,MPSTF4RE,,MPSTP2E,MPSTP2E BLUE, MTE(MT4E,MT2E),TRQ-P(TRQ4P,TRQ2P), MPSTLE(MPSTL-1E,MPSTL-2E,MPSTL-4E)		

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

