

Univerzální dálkový ovladač 300-915MHz

SE498

Nabíjení zařízení

Připojte USB-C kabel k ovladači a druhý konec do běžného 5V USB adaptéru.

Červená LED: svítí při nabíjení.

LED zhasne: baterie je plně nabitá.

Změna kanálu (tlačítko + nebo -)

Krátce stiskněte tlačítko + nebo – pro přepnutí mezi kanály **CH1 až CH8**.

LED displej zobrazí číslo zvoleného kanálu.

Zamknutí kanálu (ochrana proti nechtěnému přepnutí)

Dlouze podržte **tlačítko zámku a šipky dolů zároveň po dobu 3 sekund**.

LED symbol zabliká – kanál je uzamčen.

Změna kanálu bude nyní zablokována.

Opakujte postup pro odemknutí.

Kopírování signálu (kopírování ovladače)

Vhodné pro ovladače s **pevně daným kódem (fixed code)** nebo některé **learning code** modely (např. PT2262, EV1527 atd.). Neplatí pro rolling code!

Postup:

Přiložte původní ovladač a nový ovladač těsně k sobě (čelní strany směrem proti sobě).

Na novém ovladači: zvolte pomocí tlačítek **+ nebo -** požadovaný **kanál (např. 1–8)** a podržte společně tlačítka **šipka nahoru a šipka dolů** pro vymazání původního kódu (pokud byl uložen).

Na novém ovladači stiskněte a držte tlačítko, které chcete naučit a zároveň stiskněte na původním ovladači tlačítko, jehož signál chcete zkopírovat.

LED displej na novém ovladači: Pokud **se rozsvítí číslo kanálu** → kopírování bylo úspěšné. Pokud nesvítí → zkuste znovu. Stejným postupem naučte i další tlačítka.

Tipy:

Při neúspěchu zkuste zařízení přiložit blíž nebo otočit. Kopírování proveďte ve vzdálenosti **mimo dosah jiných bezdrátových zařízení**.



Smazání naprogramovaných kódů

Podržte tlačítko **šipka nahoru** + **šipka dolů** po dobu cca 3 sekund. LED dioda několikrát zabliká. Všechny tlačítka budou vymazány (pouze ve zvoleném kanálu 1–8).

Technické parametry:

Frekvence: 300–915 MHz

Napájení: Vestavěná Li-ion baterie, dobíjecí

Dosah: cca 30–50 m (otevřený prostor)

Paměť: 8 samostatných kanálů

Nabíjení: USB-C, 5 V

Materiál: ABS plast



Poznámky:

- **Nepodporuje rolling-code** ovladače (např. některé značky Hörmann, Somfy).
- Každý kanál může být naprogramován zvlášť pro různé zařízení.
- Pokud potřebujete více kanálů než 8, lze použít více těchto ovladačů.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

