NÁVOD K POUŽITÍ
SE598

Dálkový ovladač kompatibilní s vybranými pohony Novoferm • 433 MHz



Ovládací tlačítka: A, B, C, D (4 kanály).

Programování ovladače do pohonu

Následující postup se týká vybraných pohonů Novoferm s oválným programovacím tlačítkem a displejem. U jiných modelů se může postup lišit.

1. Zajistěte volný prostor v okolí vrat. Na pohonu vyhledejte programovací tlačítko.
2. Krátce stiskněte programovací tlačítko pohonu. U některých modelů se na displeji rozbliká číslice 1 (režim učení ovladače).
3. Na ovladači SE598 stiskněte a přibližně 1–2 sekundy podržte tlačítko A, B, C nebo D, kterým chcete vrata ovládat.
4. Sledujte signalizaci pohonu potvrzující uložení ovladače. Přesná signalizace závisí na typu pohonu.
5. Ukončete režim programování podle návodu pohonu a vyzkoušejte funkci ovladače.

Důležitá upozornění

- Párování provádějte pouze u pohonu, který jste oprávněni ovládat. Během zkoušky se nikdo nesmí nacházet v dráze pohybu vrat.
- Shoda frekvence 433 MHz sama o sobě nezaručuje kompatibilitu. Rozhodující je také použitý způsob kódování a typ přijímače.

Pokud se spárování nezdaří

Zkontrolujte přesný model pohonu, podporovanou frekvenci a systém kódování. Nahlédněte do návodu konkrétního pohonu nebo si u dodavatele ovladače vyžádejte originální postup pro programování.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: HanSi Technology Co., Ltd. Bulan road Shenzhen China

Tímto HanSi Technology Co., Ltd. Bulan road Shenzhen China ., prohlašuje, že typ rádiového zařízení SE598 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adresehttps://www.stualarm.cz/z18349-