

# Update firmwaru pre BURY CC9048, CC9058, EasyTouchPRO - cez USB



## Pre update je potrebné:

- notebook/PC s USB
- Windows XP Service Pack 2 a vyšší, Windows Vista alebo Windows 7 a povolené administrátorské práva
- BURY Update Manager
- stiahnutý aktuálny firmware pre CC 9048, CC9058 alebo EasyTouchPRO

**Pokiaľ update prebieha pri namontovanej sade, zapalovanie musí byť vypnuté a sada musí byť odpojená od napájania! Počas updatu nevyťahujte displej zariadenia z dokovacej stanice! V prípade porušenia týchto pravidiel môže dôjsť k poškodeniu zariadenia!**

**Nasledujúci postup platí pri použití operačného systému Windows XP. Pri použití iného systému môžu byť niektoré názvy úkonov odlišné.**

## Postup:

1. Nainštalujte BURY Update Manager určený pre CC9048, CC9058 a EasyTouch PRO.
2. Otvorte „Správcu zariadení“.
3. Pripojte riadiacu jednotku BURY do PC cez USB kábel. Po niekoľkých sekundách sa zariadenie BURY zahlásí ako „CSR Bluetooth Device“ v sekcii „Bluetooth USB“. Kliknite na dané zariadenie pravým tlačítkom myši a otvorte „Vlastnosti“.
4. Otvorte záložku „Ovládač“ a kliknite na „Aktualizovať ovládač“. Zvoľte možnosť „Vybrať ovládač zo zoznamu“ a kliknite na „Ďalej“. Následne zvoľte možnosť „Nevyhľadávať, zvolím ovládač k inštalácii“ a kliknite na „Ďalej“.
5. Označte zariadenie „CSR Bluetooth Device“ a kliknite na tlačítko „Z disku“. Následne vyhľadajte priečinok „Drivers“ v inštaláčnom adresári Update Managera a vyberte ovládač CRSBlueCoreUSB.inf . Ignorujte hlášku systému o digitálnom podpísaní ovládača a kliknite na „Pokračovať“. Po ukončení inštalácie kliknite na tlačítko „Hotovo“. Po inštalácii sa zariadenie nachádza v sekcii „USB Controller“ pod názvom „CSR BlueCore Bluetooth“.
6. Otvorte BURY Update Manager a zvoľte anglický jazyk.
7. Vyberte zo zoznamu požadované zariadenie BURY a kliknite na tlačidlo „Next“. V nasledujúcom kroku sa zobrazia upozornenia o aktualizácii zariadenia. Kliknite na tlačidlo „Next“.
8. Kliknite na tlačidlo „Search“ a vyberte požadovaný nový firmware pre zariadenie a kliknite na „Next“.
9. Po úspešnej aktualizácii zariadenia ukončíte BURY Update Manager a odpojte zariadenie od PC.
10. Aktualizácia zariadenia je hotová.