

ds-ovl01

Univerzální dálkový ovladač s klávesnicí v černé barvě je výborným pomocníkem, který hravě nahradí téměř všechny dálkové ovladače na vašem stolku.

Specifikem je přítomnost gyroskopické myši a plnohodnotná klávesnice s 46 tlačítky.

Bezdrátová gyroskopická myš s klávesnicí

- 3osé měření pohybu pomocí vnitřních senzorů
- Programovatelné tlačítko pro vysílání infračerveného signálu (například pro vypnutí TV)
- Klávesnice na zadní straně zařízení
- Nabíjení integrované baterie pomocí micro USB kabelu
- USB dongle 2,4 GHz
- Frekvence 2,400-2,483 GHz
- Indikační LED dioda
- Při otočení ovladače blokování tlačítek na spodní straně
- Automatický režim standby při delší nečinnosti (cca 20s)
- Podporovaná zařízení: Android Box, Mini PC, Smart TV, Projektor, HTPC, All-in-one PC/TV
- Podporované operační systémy: Windows, Mac OS, Linux, Android
- Podpora technologie Plug & Play
- Vestavěná lithiová baterie: 300 mAh
- 57 ovládacích tlačítek
- Rozměr 151 x 45 x 14 mm
- váha: 65g



Pozice 1: použití jako dálkové ovládání s možností přepnutí ovládání jako pohyb kurzoru myši po obrazovce pohybem DO.

Pozice 2: použití jako klávesnice pro jednodušší zadávání textu například do vyhledávače nebo YouTube atd

Použití:

Zapojte USB dongle 2,4 GHz do USB slotu zařízení, které budete ovládat.

Následně stiskněte OK pro kontrolu spojení DO a přijímače.

Stisknutím tlačítka „9“ přepínáte funkci ovládání kurzoru, myš / pomocí tlačítek.

- 1) Kontrolka stisku tlačítka, programování
- 2) Tlačítko hlasitost -
- 3) Tlačítko OK
- 4) Tlačítko zpět
- 5) Tlačítko ZAP / VYP (programovací tlačítko pro IR)
- 6) Tlačítko hlasitost +
- 7) Tlačítko kurzoru pohyb
- 8) Tlačítko menu
- 9) Tlačítko myš
- 10) IR LED



Programování tlačítka ZAP / VYP pro IR DO

Přidržte tlačítko „5“ cca 5 sekund, kontrolka LED začne blikat, následně namiřte DO originál od zařízení, které chcete nastavit proti LED IR a stiskněte ZAP / VYP na originál DO. Zelená LED kontrolka třikrát blikne, tím je potvrzeno naprogramování do paměti.

Nabíjení vnitřní baterie pomocí přiloženého kablíku micro USB / USB, připojením na napětí 5V / 2A, dojde k nabíjení, které je signalizováno LED kontrolkou v barvě červené, při plném nabití kontrolka zhasne.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

