

Synchronizace telefonů NOKIA se symbian a HF sadami Parrot

Na www.nokia.cz, v menu příslušenství, HF sada 810, podpora SW ENG si vyberte aplikaci s příponou SIS,SIX dle vašeho typu telefonu a tuto aplikaci nainstalujte do telefonu.

Přímý odkaz je : <http://europe.nokia.com/A4143881>

V menu telefonu "bluetooth" spárovaná zařízení se HF sada parrot nastaví jako "neověřená/neautorizovaná" - aby nedošlo k automatickému spojení při zapnutí klíčku ve voze.

Spustí se aplikace z menu telefonu ikona "autíčko s knížkou na zádech"

Na display telefonu se objeví "zpracovávám data".

Otočí se klíčkem a zapne se HF sada.

Na telefonu se objeví "chcete spojit s HF XXX?"

Potvrdíte "ano"

A namísto "zpracovávám data" se objeví "přenáším data".

Po ukončení synchronizace se v menu bluetooth HF sada nastaví opět jako Autorizovaná.

Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, lze využít možnost

odeslání kontaktů do HF sady jednorázově.

U některých telefonů bohužel nelze odeslat celý seznam najednou.

CK3100/3300/3500

Provedte spárování HF sady s telefonem a vyčkejte na propojení.

V menu HF sady "oblíbené/přednosti" - "spárovaná zařízení/sdružený telefon" - vyberte Váš telefon, potvrďte a nastavte odpojit.

Na display se objeví - XXXX odpojeno.

V menu telefonu vyberte telefonní seznam, volby, označit/odznačit - označit vše, volby - odeslat, přes bluetooth, (telefon bude několik vteřin komprimovat vizitky pro odeslání) - telefon vyhledá veškerá dostupná zařízení - potvrďte HF sadu PARROT XXX.

Po vypnutí a zapnutí klíčku dojde k propojení a seznam by měl být dostupný.

CK3200/3400

Provedte spárování HF sady s telefonem a vyčkejte na propojení.

V menu HF sady "oblíbené/přednosti" - "správce kontaktů" - "přidat kontakty" - potvrďte, na display se objeví "pošlete vaše spoje".

V menu telefonu vyberte telefonní seznam, volby, označit/odznačit - označit vše, volby - odeslat, přes bluetooth, (telefon bude několik vteřin komprimovat vizitky pro odeslání) - telefon vyhledá veškerá dostupná zařízení - potvrďte HF sadu PARROT XXX.

Po vypnutí a zapnutí klíčku dojde k propojení a seznam by měl být dostupný.