

47065 - Tlačítko kovové kulaté, programovatelné s časovou funkcí

POKYNY PRO INSTALACI A PROVOZ

1 Instalace a připojení

Připojte zařízení s odpojenou baterií.

- 1.1** Vyberte vhodné místo pro instalaci tlačítka.
- 1.2** Vyrvejte otvor Ø30-31mm a tlačítko v něm upevněte pomocí matice.
- 1.3** Proveďte elektrické připojení pomocí vodičů : červená - „+“, černá - „-“, bílá - zátěž.
- 1.4** Zapnutí / vypnutí zátěže se provádí krátkým stisknutím tlačítka.

2 Nastavení provozní doby

- 2.1** Stiskněte a podržte tlačítko po dobu nejméně 5 sekund, dokud nezhasne podsvícení.
- 2.2** Uvolněte tlačítko.
- 2.3** Krátkým stisknutím tlačítka spustíte odpočítávání v sekundách (1s = 1min). Podsvícení bude blikat.
- 2.4** Na konci nastaveného času stiskněte krátce tlačítko. Podsvícení bude zapnuto. Po odpojení napájení uloží relé nastavenou hodnotu času do trvalé paměti.

3 Nastavení času na „výchozí“.

- 3.1** Opakování odstavce 2.1 až 2.2.
- 3.2** Stiskněte a podržte tlačítko po dobu nejméně 5 sekund, dokud se nerozsvítí podsvícení.
- 3.3** Uvolněte tlačítko. Výchozí čas je nastaven na 20 minut.