

EN

INSTRUCTION MANUAL

Portable Electric Espresso Machine

KF-JN-02Pro2.0



Caution: Can't Wash Host Part

Please read the instruction manual before first use and keep it if necessary.

Installation Steps



Big Capsule



Small Capsule



Coffee powder



Parameter

Model Number: KF-JN-02 Pro2.0	Product Size:83.5*83.5*251mm
Coffee Cup Capacity:150ml	Colour box size:280*90*90mm
Charge voltage/current: 5V/2A	Material:ABS+304+PC
Power: 72W	Working voltage: 12V
Boiled Time: 5 mins	Battery capacity: 18650/2500mAh*3
Extract time : 70S	Water Heating Temperature:90°C
Anti-Dry burning temperature:155°C	

Charging

- 1.Please charge the device in time when red LED running. Red LED is running when it's in charging. Green LED will be on after fully charged.
- 2.For USB cable charging, it cannot work until it is fully charged.

Cautions

- 1.Don't touch red pad on the cap when it's heating. Keep children away from device when it's heating.
- 2.Don't heat the devices if there is no water inside, even though there is anti-dry heat protection for 145°C. At the status of anti-dry heat protection, LED flashes 5S and beeps 5S.
- 3.Clean the device and keep it dry after use.

LED Color	Working Status
Red LED flash 5S	Heat overtime
Orange running LED	Heating
Green LED on	Extraction

Coffee Extract

! When heating water, LED will display heating temperature in Celsius-C, if need to display Fahrenheit-F, Double click button to convert.

You can choose cold water or hot water for extract.

For cold water, please operate as below steps:

- 1.Take cap off, pour cold water into water container then close the cap.
- 2.Press power button once to check battery level (green LED on), then long press power button to extract cold coffee (green LED running), Red LED is running when battery level below 25%.

For hot water, please operate as below steps

- 1.Take cap off, pour hot water into water container then close the cap.
- 2.Press power button once to check battery level (green LED on), then long press power button to extract hot coffee for 70S (green LED running).

Troubleshooting

Malfunction	Analysis	Troubleshooting
Red light is on for 8 seconds	Ran out of battery	Charge it for 3 to 5 hours to make sure that it gets a full recharge.
Red light flashes slowly with buzzer sounds for 5 seconds	Heat time over 15 mins, device stop working	Restart.Double click power button to heat water.
Red light flashes quickly with buzzer sounds for 5 seconds	Over-heating protection	Take cap off to cool it down for 5 mins.Then re-heat by double clicking power button.
Extraction of water only	Big capsule or small capsule is not pricked well	Twist the big capsule holder tightly to the end until it can't be screwed.
Extracted ground coffee is with residue	Coffee powder is overflowed on the holder edge	Make sure no overflow coffee powder around the powder holder and use a spoon to press coffee powder tightly for a better extraction.

Schritte zur Installation




Große Kapsel



Kleine Kapsel



Kaffeepulver



Parameter

Model Number: KF-JN-02 Pro2.0	Produkt Größe: 83.5*83.5*251mm
Fassungsvermögen der Kaffeetasse: 150ml	Größe des Farbkastens: 280*90*90mm
Ladespannung/Stromstärke: 5V/2A	Werkstoff: ABS+304+PC
Leistung: 72W	Betriebsspannung: 12V
Gekocht Zeit: 5 Min.	Batteriekapazität: 18650/2500mAh*3
Extraktionszeit: 70S	Wassererwärmungstemperatur: 90°C
Anti-Trockenbrand-Temperatur: 155°C	

Aufladen

1. Please charge the device in time when red LED running. Red LED is running when it's in charging. Green LED will be on after fully charged.
2. für USB-Kabel aufladen, kann es nicht funktionieren, bis es vollständig geladen ist.

Kautionen

1. Berühren Sie das rote Pad auf der Kappe nicht, wenn es sich aufheizt. Halten Sie Kinder vom Gerät fern, wenn es sich aufheizt.
2. Don't heat the devices if there is no water inside, even though there is anti-dry heat protection for 145 C. At the status of anti-dry heat protection, LED flashes 5S and peeps 5S.
3. reinigen Sie das Gerät und halten Sie es nach dem Gebrauch trocken.

LED Farbe	Arbeitsstatus
Roter LED-Blitz 5S	Hitze Überstunden
Orangefarbene Betriebs-LED	Heizung
Grüne LED leuchtet	Auszug

Kaffee-Extrakt

⚠ Beim Erhitzen von Wasser zeigt die LED die Heiztemperatur in Celsius (°C) an. Wenn Sie die Temperatur in Fahrenheit (°F) anzeigen möchten, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Einheit umzuwandeln.

Sie können kaltes oder heißes Wasser für die Extraktion wählen.
Für kaltes Wasser gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor:

1. nehmen Sie die Kappe ab, gießen Sie kaltes Wasser in den Wasserbehälter und schließen Sie die Kappe.

2. drücken Sie die Einschalttaste einmal, um den Batteriestand zu prüfen (grüne LED leuchtet), dann drücken Sie lange die Einschalttaste, um kalten Kaffee zu extrahieren (grüne LED leuchtet), die rote LED leuchtet, wenn der Batteriestand unter 25% liegt.

Für Warmwasser gehen Sie bitte wie folgt vor

1. nehmen Sie die Kappe ab, gießen Sie heißes Wasser in den Wasserbehälter und schließen Sie die Kappe.

2. Drücken Sie einmal die Einschalttaste, um den Batteriestand zu prüfen (grüne LED leuchtet), und drücken Sie dann lange die Einschalttaste, um 70 Sekunden lang heißen Kaffee zu extrahieren (grüne LED läuft).

Fehlersuche

Störung	Analyse	Fehlersuche
Rotes Licht leuchtet 8 Sekunden lang	Die Batterie ist leer	Charge it for 3 to 5 hours to make sure that it gets a full recharge.
Rotes Licht blinkt langsam und der Summer ertönt 5 Sekunden lang	Heat time over 15 mins, device stop working	Doppelklicken Sie auf die Einschalttaste, um das Wasser zu erhitzen.
Red light flashes quickly with buzzer sounds for 5 seconds	Überhitzungsschutz	Nehmen Sie die Kappe ab, um sie 5 Minuten lang abzukühlen, und heizen Sie sie erneut auf, indem Sie auf die Einschalttaste klicken.
Nur Wasserentnahme	Große Kapsel oder kleine Kapsel ist nicht gut durchgestochen	Drehen Sie den großen Kapselhalter am Ende fest, bis er sich nicht mehr schrauben lässt.
Extrahierter gemahlener Kaffee ist mit Rückständen	Kaffeepulver ist auf den Rand des Halters übergelaufen	Vergewissern Sie sich, dass das Kaffeepulver nicht um den Pulverbehälter herumfliegt, und verwenden Sie einen Löffel, um das Kaffeepulver fest anzudrücken, damit es besser extrahiert werden kann.

Étapes de l'installation



Grande capsule



Petite capsule



Café en poudre



Paramètres

Numéro de modèle : KF-JN-02 Pro2.0	Taille du produit : 83.5*83.5*251mm
Capacité de la tasse à café : 150ml	Taille de la boîte de couleurs : 280*90*90mm
Tension/courant de charge : 5V/2A	Matériau : ABS+304+PC
Puissance : 72W	Tension de fonctionnement : 12V
Temps de cuisson : 5 minutes	Capacité de la batterie : 18650/2500mAh*3
Temps d'extraction : 70S	Température de chauffage de l'eau : 90°C
Température de combustion anti-sèche : 155°C	

Chargement

- Please charge the device in time when red LED running. Red LED is running when it's in charging. Green LED will be on after fully charged.
- pour le chargement du câble USB, il ne peut pas fonctionner tant qu'il n'est pas complètement chargé.

Bonos

- Don't touch red pad on the cap when it's heating. Keep children away from device when it's heating.
- Ne pas chauffer les appareils s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, même s'il existe une protection contre la chaleur sèche pour 145C. Lorsque la protection contre la chaleur sèche est activée, le voyant clignote 5S et le voyant s'éteint 5S.
- nettoyer l'appareil et le garder sec après utilisation.

Couleur des LED	Statut de travail
Flash LED rouge 5S	Heures supplémentaires de chauffage
LED de fonctionnement orange	Chauffage
DEL verte allumée	Extraction

Extrait de café

⚠ Lors du chauffage de l'eau, la LED affiche la température de chauffage en degrés Celsius (°C). Si vous souhaitez afficher la température en degrés Fahrenheit (°F), double-cliquez sur le bouton pour effectuer la conversion.

Vous pouvez choisir l'eau froide ou l'eau chaude pour l'extrait.

Pour l'eau froide, procédez comme suit :

- enlever le bouchon, verser de l'eau froide dans le réservoir d'eau, puis refermer le bouchon.
- appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie (voyant vert allumé), puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour extraire le café froid (voyant vert allumé), le voyant rouge s'allume lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 25 %.

Pour l'eau chaude, procédez comme suit

- enlever le bouchon, verser de l'eau chaude dans le réservoir d'eau, puis refermer le bouchon.
- appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie (voyant vert allumé), puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour extraire le café chaud pendant 70 secondes (voyant vert allumé).

Dépannage

Dysfonctionnement	Analysis	Troubleshooting
Le voyant rouge est allumé pendant 8 secondes	Batterie épuisée	Chargez-la pendant 3 à 5 heures pour vous assurer qu'elle est complètement rechargée
Le voyant rouge clignote lentement et l'avertisseur sonore retentit pendant 5 secondes	Temps de chauffe supérieur à 15 minutes, l'appareil ne fonctionne plus	Redémarrer et cliquer deux fois sur le bouton d'alimentation pour chauffer l'eau.
Le voyant rouge clignote rapidement et l'avertisseur sonore retentit pendant 5 secondes	Protection contre la surchauffe	Retirer le capuchon pour le laisser refroidir pendant 5 minutes, puis le réchauffer en double-cliquant sur le bouton d'alimentation
Extraction de l'eau uniquement	La grosse capsule ou la petite capsule n'est pas bien piquée	Tourner fermement le grand porte-capsule jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être vissé
Le café moulu extrait est avec des résidus	La poudre de café déborde sur le bord du support	Veillez à ce que la poudre de café ne déborde pas autour du porte-poudre et utilisez une cuillère pour serrer la poudre de café afin d'obtenir une meilleure extraction

Pasos de la instalación



Cápsula grande



Cápsula pequeña



Café en polvo



Parámetro

Número de modelo: KF-JN-02 Pro2.0	Tamaño del producto: 83.5*83.5*251mm
Capacidad de la taza de café: 150ml	Tamaño de la caja de color: 280*90*90mm
Tensión/corriente de carga: 5V/2A	Material: ABS+304+PC
Potencia: 72 W	Tensión de funcionamiento: 12 V
Tiempo de cocción: 5 minutos	Capacidad de la batería: 18650/2500mAh*3
Tiempo de extracción: 70S	Temperatura de calentamiento del agua: 90°C
Temperatura antiquemaduras: 155°C	

Cargando

1. Cargue el dispositivo a tiempo cuando el LED rojo esté encendido. El LED rojo se enciende cuando se está cargando. El LED verde se encenderá cuando esté completamente cargado.
2. Para cargar el cable USB, no puede funcionar hasta que esté completamente cargado.

Bonos

1. Don't touch red pad on the cap when it's heating. Keep children away from device when it's heating.
2. No caliente los dispositivos si no hay agua en su interior, aunque exista una protección contra el calor seco para 145 C. En el estado de protección contra el calor seco, el LED parpadea 5S y peeps 5S.
3. Limpia el aparato y mantenlo seco después de usarlo.

LED Color	Estado de trabajo
Flash LED rojo 5S	Horas extra de calor
LED de funcionamiento naranja	Calefacción
LED verde encendido	Extracción

Extracto de café

! Al calentar agua, el LED mostrará la temperatura de calentamiento en grados Celsius (°C). Si necesita mostrar la temperatura en grados Fahrenheit (°F), haga doble clic en el botón para convertirla.

Puede elegir agua fría o agua caliente para el extracto.

Para agua fría, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Quite el tapón, vierta agua fría en el recipiente de agua y luego cierre el tapón.

2. Pulse el botón de encendido una vez para comprobar el nivel de batería (LED verde encendido), después pulse prolongadamente el botón de encendido para extraer el café frío (LED verde encendido), el LED rojo se enciende cuando el nivel de batería es inferior al 25%.

Para el agua caliente, siga los siguientes pasos

1. Quite la tapa, vierta agua caliente en el recipiente de agua y luego cierre la tapa.
2. Pulse el botón de encendido una vez para comprobar el nivel de carga de la batería (LED verde encendido) y, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido para extraer café caliente durante 70 segundos (LED verde encendido).

Solución de problemas

Avería	Análisis	Solución de problemas
La luz roja se enciende durante 8 segundos	Se quedó sin batería	Cárgalo entre 3 y 5 horas para asegurarte de que se recarga por completo
La luz roja parpadea lentamente y suena un zumbador durante 5 segundos	Tiempo de calentamiento superior a 15 minutos, el aparato deja de funcionar	Reinicie. Haga doble clic en el botón de encendido para calentar el agua
La luz roja parpadea rápidamente y suena un zumbador durante 5 segundos	Protección contra sobrecalentamiento	Retire el tapón para enfriarlo durante 5 minutos y vuelva a calentarlo pulsando dos veces el botón de encendido
Sólo extracción de agua	La cápsula grande o pequeña no se pincha bien	Enrosca el portacápsulas grande en el extremo hasta que no se pueda enroscar
El café molido extraído es con residuos	El café en polvo rebosa por el borde del soporte	Asegúrese de que no haya exceso de café en polvo alrededor del portapolvos y utilice una cuchara para presionar bien el café en polvo para una mejor extracción

Fasi di installazione



Capsula grande



Capsula piccola



Caffè in polvere



Parametro

Numero di modello: KF-JN-02 Pro2.0	Dimensione del prodotto: 83.5*83.5*251mm
Capacità della tazza di caffè: 150ml	Dimensione della scatola dei colori: 280*90*90mm
Tensione/corrente di carica: 5V/2A	Materiale: ABS+304+PC
Potenza: 72W	Tensione di lavoro: 12 V
Tempo di bollitura: 5 minuti	Battery capacity: 18650/2500mAh*3
Tempo di estrazione: 70S	Temperatura di riscaldamento dell'acqua: 90°C
Temperatura di combustione anti-secco: 155°C	

Ricarica

1. Caricare il dispositivo in tempo quando il LED rosso è acceso. Il LED rosso è acceso quando è in carica. Il LED verde si accende dopo la ricarica completa.
2. Per la ricarica del cavo USB, non può funzionare finché non è completamente carico.

Obbligazioni

1. Non toccare il cuscinetto rosso sul cappuccio durante il riscaldamento. Tenere i bambini lontani dal dispositivo durante il riscaldamento.
2. Non riscaldare i dispositivi se non c'è acqua all'interno, anche se è presente una protezione contro il calore secco per 145°C. In caso di protezione contro il calore secco, il LED lampeggia per 5S e il display lampeggia per 5S.
3. Pulire il dispositivo e tenerlo asciutto dopo l'uso.

Couleur de la LED	Stato di lavoro
Flash LED rosso 5S	Straordinari di calore
LED di marcia arancione	Riscaldamento
LED verde acceso	Estrazione

Estratto di caffè



Quando si riscalda l'acqua, il LED visualizza la temperatura di riscaldamento in gradi Celsius (°C). Se è necessario visualizzare la temperatura in gradi Fahrenheit (°F), fare doppio clic sul pulsante per convertire.

È possibile scegliere l'acqua fredda o l'acqua calda per l'estrazione.

Per l'acqua fredda, procedere come indicato di seguito:

1. Togliere il tappo, versare acqua fredda nel contenitore e chiudere il tappo.

2. Premere una volta il pulsante di accensione per controllare il livello della batteria (LED verde acceso), quindi premere a lungo il pulsante di accensione per estrarre il caffè freddo (LED verde acceso), il LED rosso è acceso quando il livello della batteria è inferiore al 25%.

Per l'acqua calda, procedere come segue

1. Togliere il tappo, versare l'acqua calda nel contenitore e chiudere il tappo.
2. Premere una volta il pulsante di accensione per controllare il livello della batteria (LED verde acceso), quindi premere a lungo il pulsante di accensione per estrarre il caffè caldo per 70S (LED verde acceso).

Risoluzione dei problemi

Malfunzionamento	Analysis	Troubleshooting
La luce rossa è accesa per 8 secondi	Batteria esaurita	Caricare il dispositivo per 3-5 ore per assicurarsi che si ricarichi completamente
La luce rossa lampeggia lentamente e il device stop working per 5 secondi	Heat time over 15 mins, device stop working	Riavviare. Fare doppio clic sul pulsante di accensione per riscaldare l'acqua
La luce rossa lampeggia rapidamente e il cicalino suona per 5 secondi	Protezione contro il surriscaldamento	Togliere il cappuccio per raffreddare per 5 minuti, quindi riscaldare nuovamente facendo doppio clic sul pulsante di accensione
Estrazione di sola acqua	La capsula grande o la capsula piccola non è ben pungolata	Ruota la capsula grande saldamente al fino a quando non può essere avvitata
Il caffè macinato estratto è con residui	La polvere di caffè trabocca sul bordo del supporto	Assicurarsi che la polvere di caffè non fuoriesca eccessivamente dal portapolvere e utilizzare un cucchiaino per premere bene la polvere di caffè per una migliore estrazione

Instalační kroky



Velká kapsle držák

Malá kapsle držák

Coffee Držák prášku

Velká kapsle

Malá kapsle

Kávový prášek

Velká kapsle



Malá kapsle



Kávový prášek



Parametr

Číslo modelu: KF-JN-02 Pro2.0	Velikost výrobku: 83.5*83.5*251mm
Kapacita šálku na kávu: 150ml	Velikost barevné krabice: 280*90*90mm
Nabíjecí napětí/proud: 5V/2A	Materiál: ABS + 304 + PC
Výkon: 72 W	Pracovní napětí: 12 V
Doba vaření: 5 minut	Kapacita baterie: 18650/2500mAh*3
Doba extrakce: 70S	Teplota ohřevu vody: 90°C
Teplota proti suchému pálení: 155°C	

Nabíjení

1. Nabíjejte zařízení včas, když běží červená kontrolka LED. Červená LED dioda běží, když se zařízení nabíjí. Po úplném nabití bude svítit zelená LED dioda.
2. Při nabíjení kabelem USB nemůže fungovat, dokud není plně nabitý.

Dluhopisy

1. Během zahřívání se nedotýkejte červené podložky na víčku. Během zahřívání udržujte děti mimo dosah zařízení.
2. Don't heat the devices if there is no water inside, even though there is anti-dry heat protection for 145C. At the status of anti-dry heat protection, LED flashes 5S and beeps 5S.
3. Po použití přístroj vyčistěte a udržujte jej v suchu.

Barva LED	Pracovní stav
Červený LED blesk 5S	Přesčasy z tepla
Oranžová provozní LED dioda	Vytápění
Svítil zelená LED dioda	Extrakce

Kávový extrakt



Při ohřevu vody LED displej zobrazuje teplotu ohřevu v Celsiích (°C). Pokud potřebujete zobrazit teplotu ve Fahrenheitech (°F), dvakrát klikněte na tlačítko pro převod.

Můžete si vybrat studenou nebo horkou vodu pro extrakt. Pro studenou vodu postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Sundejte uzávěr, nalijte studenou vodu do nádoby na vodu a pak zavřete víčko.
2. Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte úroveň nabití baterie (zelená barva). LED dioda svítí, poté dlouhým stisknutím tlačítka napájení vyjměte studenou baterii. kávy (zelená LED dioda běží), červená LED dioda běží, když úroveň nabití baterie je nižší než 25 %.

V případě teplé vody postupujte podle následujících kroků

1. Sundejte uzávěr, nalijte horkou vodu do nádoby na vodu a pak zavřete víčko.
2. Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte úroveň nabití baterie (zelená barva). LED dioda svítí, poté dlouhým stisknutím tlačítka napájení vyjměte horkou baterii. kávu po dobu 70 sekund (zelená kontrolka běží).

Řešení problémů

Porucha	Analýza	Řešení problémů
Svítil červená kontrolka po dobu 8 sekund	Došly baterie	Nabíjejte jej po dobu 3 až 5 hodin, abyste se ujistili, že se plně dobije.
Červené světlo bliká pomalu s bzučákem zní po dobu 5 sekund	Doba zahřívání nad 15 minut, zařízení přestane fungovat	Restartujte. Dvojím kliknutím na tlačítko napájení ohřejte vodu.
Červené světlo bliká rychle s bzučákem po dobu 5 sekund	Přehřátí ochrana	Sundejte víčko a nechte ho 5 minut chladnout. Poté ho znovu zahřejte dvojím kliknutím na tlačítko napájení.
Extrakce pouze voda	Velká kapsle nebo malá kapsle není propichnutá dobře	Otočte velkou kapsli držák pevně přiložte k dokud jej nelze šroubovat.
Extrahovaná zemina káva je s zbytky	Kávový prášek je přelitý na držák okraj	Ujistěte se, že nedošlo k přeletu kávový prášek v okolí držáku prášku a lžičkou přitlačte kávový prášek pevně pro lepší extrakci.

インストール手順



ビッグカプセル



小型カプセル



コーヒー粉



パラメータ

モデル番号: KJ-KN-02 Pro2.0	製品サイズ: 83.5*83.5*251mm
コーヒーカップ容量: 150ml	絵の具箱のサイズ: 280*90*90mm
充電電圧/電流: 5V/2A	素材: ABS+304+PC
パワー: 72W	定常電圧: 12V
茹で時間: 5分	バッテリー容量: 18650/2500mAh*3
抽出時間: 70秒	給湯温度: 90℃
乾燥にくい温度 :155℃	

充電

- 1.赤色LEDが点灯している時に充電してください。赤いLEDは満満のとき動いています。緑LEDは十分に満たされた後つきます。
- 2.USBケーブル充電の場合、満充電にならないと動作しません。充電される。

注意事項

- 1.加熱中はキャップの赤いパッドに触れないでください。それが加熱しているときにデバイスから子供を遠ざける
- 2.145℃の乾熱防止機能があっても、内部に水がない場合は加熱しないでください。反乾燥の熱保護の状態では、LEDはSSを点滅させ、SSをのぞかせます
- 3.使用後は本体を清潔にし、乾燥させてください。

LEDカラー	作業状況
赤色LEDフラッシュ SS	ヒート・オーバー・タイム
オレンジ色の走行用LED	暖房
緑色LED点灯	抽出

コーヒー・エキス

⚠ お湯を温める際、LEDは摂氏(℃)で加熱温度を表示します。華氏(℉)で表示する必要がある場合は、ボタンをダブルクリックして変換してください。

抽出には冷水が温水を選ぶことができます。抽出します。冷水の場合は、以下の手順で操作してください：

- 1.キャップを外し、水容器に冷水を注ぎ、キャップを閉める。キャップを閉める。
- 2.Press 電池のレベルを点検するために力ボタンを一度押して下さい(緑 LED はつきます)、そして冷たいコーヒーを得る長い出版物力ボタン コーヒー (緑 LED ランニング)、赤い LED は時動いています 25% の下の電池のレベル。

温水の場合は、以下の手順で操作してください。

- 1.キャップを外し、水容器にお湯を注ぎ、キャップを閉める。キャップを閉める。
- 2.Press 電池のレベルを点検するために力ボタンを一度押して下さい(緑 LED オン)、そして熱い抽出するために長い出版物力ボタン 70S のためのコーヒー (緑 LED ランニング)。

トラブルシューティング

故障	分析	トラブルシューティング
赤ランプが8秒間点灯	バッテリー切れ	3~5時間充電する時間充電してください。フル充電してください。
赤ランプがゆっくり点滅し、ブザーが5秒間鳴る	加熱時間が15分を超えると装置が作動しなくなる	再起動し、電源ボタンをダブルクリックしてお湯を沸かす。
赤ランプが素早く点滅し、ブザーが鳴る5秒間	過熱保護	キャップを外して5分間冷ます。電源ボタンをダブルクリックして再加熱する。
水のみ抽出	大きなカプセル小カプセル 刺さらないよく	ビッグカプセルホルダーをネジが回らなくなるまでねじ込む。
抽出後残ったコーヒーは残渣	コーヒー粉ホルダーの上にホルダーのエッジ	コーヒー粉が飛び散らないようにする。コーヒーの粉がスプーンを使ってスプーンでコーヒーの粉をスプーンでスプーンなどでコーヒー粉をしっかりと押さえてください。

DA

Installationstrin



Stor kapsel



Lille kapsel



Kaffepulver



Parameter

Modelnummer: KF-JN-02 Pro2.0	Produktstørrelse: 83.5*83.5*251mm
Kaffekoppens kapacitet: 150ml	Størrelse på farveæske: 280*90*90mm
Opladningsspænding/strøm: 5V/2A	Materiale: ABS+304+PC
Effekt: 72W	Arbejdsspænding: 12V
Kogt Tid: 5 minutter	Batterikapacitet: 18650/2500mAh*3
Udtrækningstid: 70S	Vandopvarmningstemperatur: 90°C
Anti-tørrebrændingstemperatur: 155°C	

Opladning

1. Oplad enheden i tide, når den røde LED lyser. Den røde LED lyser, når den er under opladning. Den grønne LED lyser, når den er fuldt opladet.
2. Ved opladning med USB-kabel kan den ikke fungere, før den er helt opladet.

Obligationer

1. Rør ikke ved den røde pude på hættten, når den varmer. Hold børn væk fra apparatet, når det varmer.
2. Opvarm ikke enhederne, hvis der ikke er vand inde i, selv om der er beskyttelse mod tør varme ved 145 °C. Når tørvarmebeskyttelsen er aktiveret, blinker LED'en 5S og holder 5S.
3. Rengør enheden, og hold den tør efter brug.

LED-farve	Arbejdsstatus
Rød LED-blitz 5S	Varme på overtid
Orange løbe-LED	Opvarmning
Grøn LED tændt	Udvinding

Kaffeekstrakt

! Når vandet opvarmes, viser LED-displayet opvarmningstemperaturen i Celsius-C. Hvis du ønsker at vise temperaturen i Fahrenheit-F, skal du dobbeltklikke på knappen for at konvertere.

Du kan vælge koldt eller varmt vand til udtræk.

Til koldt vand skal du følge nedenstående trin:

1. Tag hættten af, hæld koldt vand i vandbeholderen, og luk hættten.
2. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tjekke batteriniveauet (grøn LED tændt), tryk derefter længe på tænd/sluk-knappen for at udtrække kold kaffe (grøn LED kører), rød LED kører, når batteriniveauet er under 25 %.

Til varmt vand skal du bruge nedenstående trin

1. Tag hættten af, hæld varmt vand i vandbeholderen, og luk hættten.
2. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tjekke batteriniveauet (grøn LED lyser), og tryk derefter længe på tænd/sluk-knappen for at trække det varme batteri ud. kaffe i 70 sekunder (grøn LED kører).

Fejlfinding

Fejlfunktion	Analyse	Fejlfinding
Det røde lys er tændt i 8 sekunder	Løb tør for batteri	Oplad den i 3 til 5 minutter timer for at sikre, at den bliver fuldt opladet.
Det røde lys blinker langsomt med en summen lyder i 5 sekunder	Varmetid over 15 minutter, enheden holder op med at virke	Genstart, dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at opvarme vandet.
Det røde lys blinker hurtigt med summeren lyder i 5 sekunder	Overophedning Beskyttelse	Tag hættten af for at køle den ned i 5 minutter, og opvarm den igen ved at dobbeltklikke på tænd/sluk-knappen.
Udvinding af kun vand	Stor kapsel eller lille kapsel er ikke prikket godt	Drej den store kapsel holder stramt til enden ende, indtil den ikke kan skrues fast.
Ekstraheret malet kaffe er med rester	Kaffepulver flyder over på holderen kant	Sørg for, at der ikke flyder for meget kaffepulver omkring pulverholderen og brug en ske til at presse kaffepulveret tæt sammen for at opnå en bedre ekstraktion.

Kroki instalacji



Duża kapsułka uchwyt Mała kapsułka uchwyt Coffee uchwyt na proszek Duża kapsułka Mała kapsułka Kawa w proszku

Big Capsule



Mała kapsułka



Kawa w proszku



Parametr

Numer modelu: KF-JN-02 Pro2.0	Rozmiar produktu: 83.5*83.5*251mm
Pojemność filizanki do kawy: 150ml	Rozmiar kolorowego pudełka: 280*90*90mm
Napięcie/prąd ładowania: 5V/2A	Materia : ABS+304+PC
Moc: 72 W	Napięcie robocze: 12V
Czas gotowania: 5 minut	Pojemność bateri: 18650/2500mAh*3
Czas ekstrakcji: 70 sekund	Temperatura podgrzewania wody: 90°C
Temperatura zapobiegająca spalaniu na sucho: 155°C	

Ładowanie

1. Urządzenie należy ładować w czasie, gdy czerwona dioda LED świeci. Czerwona dioda LED działa podczas ładowania. Zielona dioda LED zaświeci się po pełnym naładowaniu.
2. W przypadku ładowania kablem USB nie może on działać, dopóki nie jest w pełni naładowany.

Obligacje

1. Nie dotykaj czerwonej podkładki na nasadce podczas nagrzewania. Podczas nagrzewania trzymać dzieci z dala od urządzenia.
2. Nie podgrzewaj urządzenia, jeśli nie ma w nim wody, nawet jeśli jest ono zabezpieczone przed przegrzaniem do temperatury 145°C. W stanie ochrony przed suchym ciepłem dioda LED miga 5S i utrzymuje 5S.
3. Wyciąż urządzenie i utrzymuj je w suchości po użyciu.

Kolor LED	Status pracy
Czerwona lampka błyskowa LED 5S	Nadgodziny
Pomarańczowa dioda LED do pracy	Ogrzewanie
Zielona dioda LED włączona	Ekstrakcja

Ekstrakt z kawy

! Ao aquecer água, o LED exibirá a temperatura de aquecimento em graus Celsius (C). Se precisar exibir em graus Fahrenheit (F), clique duas vezes no botão para converter.

Można wybrać zimną lub ciepłą wodę dla ekstraktu.

W przypadku zimnej wody należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zdjąć korek, wlać zimną wodę do pojemnika na wodę, a następnie zamknąć pokrywkę.
2. Naciśnij przycisk zasilania raz, aby sprawdzić poziom naładowania baterii (zielona LED), a następnie długo naciśnij przycisk zasilania, aby wyodrębnić zimną kawę (zielona dioda LED świeci), czerwona dioda LED świeci, gdy poziom naładowania baterii poniżej 25%.

W przypadku ciepłej wody należy postępować zgodnie z poniższymi krokami

1. Zdjąć nasadkę, wlać gorącą wodę do pojemnika na wodę, a następnie zamknąć pokrywkę.
2. Naciśnij przycisk zasilania raz, aby sprawdzić poziom naładowania baterii (zielona dioda LED świeci). LED), a następnie długo naciśnij przycisk zasilania, aby wyjąć gorącą baterię. kawę przez 70 sekund (zielona dioda LED włączona).

Rozwiązywanie problemów

Awaria	Analiza	Rozwiązywanie problemów
Czerwone światło jest włączone przez 8 sekund	Skończyły się bateria	Ładowanie przez 3 do 5 godzin, aby upewnić się, że jest w pełni naładowany.
Czerwone światło miga powoli z brzęczykiem dźwięk przez 5 sekund	Czas nagrzewania powyżej 15 minut, urządzenie przestaje działać	Uruchom ponownie. Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby podgrzać wodę.
Czerwone światło miga szybko z brzęczykiem przez 5 sekund	Przegrzanie zabezpieczenie	Zdejmij pokrywę, aby ostygła przez 5 minut, a następnie ponownie podgrzej, klikając dwukrotnie przycisk zasilania.
Ekstrakcja tylko woda	Duża kapsułka lub mała kapsułka nie jest nakłuta dobrze	Mocno dokręć uchwyt dużej kapsułki mocno do do końca, aż nie będzie można przykręcić.
Ekstrahowana kawa mielona kawa jest z pozostałości	Kawa w proszku jest przelewana na uchwycie krawędź	Upewnij się, że nie ma nadmiaru kawy w proszku wokół uchwytu na proszek i użyć łyżeczki, aby mocno docisnąć kawę w proszku dla lepszej ekstrakcji.

Installationstrin



Stor kapsel



Lille kapsel



Kaffeepulver



Parameter

Die Model Nummer: KF-JIN-02 Pro2.0	Produkt Grootte: 83.5*83.5*251mm
Koffie Beker Kapasiteit: 150ml	Kleur boks grootte: 280*90*90mm
Beheer spanning/stroom: 5V/2A	Materiaal: ABS+304+PC
Krag: 72W	Werk spanning: 12V
Gekookte Tyd: 5 minute	Battery kapasiteit: 18650/2500mAh*3
Uittreksel tyd: 70S	Water Verwarming Temperatuur: 90°C
Anti-Droë brand temperatuur: 155°C	

Laai

1. Neem asseblief beheer van die toestel in die tyd wanneer die rooi LED hardloop. Rooi LED is hardloop wanneer dit is in die laai. Groen GELEI sal word op nadat dit ten volle gelaai.
2. Vir USB-kabel te laai, dit kan nie werk nie totdat dit ten volle gelaai is.

Waarsku

1. Moenie raak die rooi pad op die cap wanneer dit verhit word. Hou kinders weg van die toestel wanneer dit verhit word.
2. Moenie hitte van die toestel as daar is geen water binne-in selfs d maar daar is anti-droë hitte beskerming vir 145°C. By die Klein kapsule hou status van anti-droë hitte beskerming, LED flits 5S en loer 5S.
3. Skakel die toestel en hou dit droog na gebruik.

LED Kleur	Werk Status
Rooi LED flits 5S	Hitte oortyd
Oranje hardloop	Verwarming
GELEI Groen LED op	Ontginning

Koffie-Ekstrak

! Bij het verwarmen van water geeft de LED de verwarmingstemperatuur weer in graden Celsius (°C). Als u de temperatuur in graden Fahrenheit (°F) wilt weergeven, dubbelklikt u op de knop om te converteren.

Jy kan kies koue water of warm water vir die uittreksel.

Vir koue water, asseblief funksioneer as onderstaande stappe:

1. Neem pet af, gooi koue water in die water houer dan van die cap.

2. Pers krag knoppie weer om te kyk battery vlak (groen LED), dan'n lang pers krag knoppie te onttrek koue koffie (groen LED hardloop), Rooi LED loop wanneer die battery vlak onder 25%.

Vir warm water, asseblief funksioneer as stappe hieronder

1. Neem pet af, gooi warm water in die water houer dan van die cap.

2. Pers krag knoppie weer om te kyk battery vlak (groen LED), dan'n lang pers krag knoppie te onttrek warm koffie vir 70S (groen LED hardloop).

Die oplos van probleme

Wanfunksionering	Analise	Die oplos van probleme
Rooi lig is op vir 8 sekondes	Hardloop uit van die battery	Beheer dit vir 3 tot 5 ure om seker te maak dat kry'n volledige herlaai.
Rooi lig flitse stadig met sirene klanke vir 5 sekondes	Verhit tyd oor 15 minute, toestel stop werk	Weer te begin. Dubbel kliek op die hitte van krag knoppie om te
Rooi lig flitse vinnig met sirene klanke vir 5 sekondes	Oor-verwarming beskerming	Neem cap af te koel dit af vir 5 min. Dan weer hitte deur te dubbel kliek krag knoppie.
Onttrekking van water net	Groot kapsel of is nie diep einde goed	Draai die groot kapsel klein kapsule houer dig aan die totdat dit kan nie wees nie geskroef.
Onttrek grond koffie is met residu	koffie poeier is oorgeloopt op die houder rand	Maak seker dat daar geen overflow rondom Koffie poeier die poeier houder en gebruik'n lepel te druk koffie poeier dig vir'n beter onttrekking.

Installation Steg



Stor Kapsel



Lille kapsel



Kaffepulver



Parameter

Modell Nummer: KF-JN-02 Pro2.0	Produkt Storlek: 83.5*83.5*251mm
Coffee Cup Kapacitet: 150ml	Färg box storlek: 280*90*90mm
Avgift spänning/ström: 5V/2A	Material: ABS+304+PC
Effekt: 72W	spänning: 12V
Kokt Tid: 5 minuter	batterikapacitet: 18650/2500mAh*3
Utdrag tid: 70S	Vatten Temperatur: 90°C
Anti-Torr brinnande temperatur: 155°C	

Laddning

1. Vänligen ladda enheten i tid när den röda LED-lampan igång. Röd LED är igång när det är i laddning. Grön lampa kommer att vara på när det är fulladdat.
2. För USB-kabel för laddning, det kan inte fungera förrän det är fullt laddat.

Risk

1. Rör inte rött pad på mössa när det är värme. Håll barn borta från enheten när det är värme.
2. Inte värma enheter om det inte finns något vatten inne ännu även om det är anti-torr värme skydd för 145°C status för anti-torr värme skydd, LED blinkar 5S och peeps 5S.
3. Rengör enheten och hålla den torr efter användning.

LED-Färg	Sysselsättningsstatus
Röd LED-blixt 5S	Värmen
Orange kör LED	övertid Värme
Grön LED på	Utvinning

Kaffe Extrakt

⚠ När vattnet värms upp visar LED-displayen uppvärmningstemperaturen i Celsius (°C). Om du vill visa temperaturen i Fahrenheit (°F) dubbelklicka du på knappen för att konvertera.

Du kan välja kallt vatten eller varmt vatten för att extrahera.

För kallt vatten, vänligen använd nedanstående steg:

1. Ta locket, håll kallt vatten i vattenbehållaren och sedan stänga locket.

2. Tryck på power-knappen en gång för att kontrollera batterinivån (grön LED på), så långt tryck på power knappen för att extrahera kallt kaffe (grön LED löpning) Röd LED är igång när batterinivån understiger 25%.

För varmt vatten, vänligen använd nedanstående steg

1. Ta locket, håll varmt vatten i vattenbehållaren och sedan stänga locket.
2. Tryck på power-knappen en gång för att kontrollera batterinivån (grön LED på), så långt tryck på power knappen för att utvinna hett kaffe för 70-TALET (grön LED rinnande)

Felsökning

Fel	Analys	Felsökning
Röda lampan lyser för 8 sekunder	Sprang ut batteriet	Ladda den i 3 till 5 blir timmar för att se till att det en full laddning.
Rött ljus blinkar långsamt med summer ljuder efter 5 sekunder	Heat tid under 15 minuter, enheten sluta arbeta	Starta om. Dubbelklicka power-knappen för att värma vatten.
Rött ljus blinkar snabbt och med summer ljuder för att 5 sekunder	Över-värme skydd	Ta bort locket från att svalna ner i 5 minuter. Sedan varm igen genom att dubbelklicka klicka på power-knappen.
Utvinning av vatten bara	Stor kapsel eller liten kapsel är inte stack väl	Vrid stor kapsel hållare tätt slut fram till att det inte kan vara skruvas fast.
Extraherade marken eller är med rester	Eller pulver över på hållarens kant	Se till att inga overflow pulveret hållare och använd en sked för att pressa eller pulver hårt för en bättre utvinning.

Βήματα Εγκατάστασης



Μεγάλη Κάψα



Μικρή Κάψουλα



Καφέ σκόνη



Παραμέτρους

Πρότυπο Αριθμός: KF-JN-02 Pro2.0	Μέγεθος προϊόντων: 83.5*83.5*251mm
Καφέ Κύπελλο Ικανότητα: 150ml	Μητ Χρώμα πλαίσιο μέγεθος: 280*90*90mm
Charge τάση/ρεύμα: 5V/2A	Υλικό: ABS+304+PC
Δύναμη: 72 W	τάση Εργασίας: 12V
Βραστό Χρόνος: 5 minut	Μπαταριών: 18650/2500mAh*3
Εκχύλισμα χρόνος: 70 sekund	Νερού Θέρμανσης Θερμοκρασία: 90°C
Αντι-Ξηρό κάψιμο θερμοκρασία: 155°C	

Φόρτιση

1. Παρακαλώ φορτίστε την συσκευή στο χρόνο, όταν το κόκκινο LED. Το κόκκινο LED είναι σε λειτουργία όταν είναι στη φόρτιση. Το πράσινο LED θα είναι μετά από πλήρως χρωματισμένο.
2. Για το καλώδιο USB που χρεώνει, δεν μπορεί να λειτουργήσει, μέχρι να είναι πλήρως φορτισμένη.

Προειδοποιήσεις

1. Μην αγγίζετε το κόκκινο μαξιλάρι στο καπάκι όταν είναι θέρμανση. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν είναι θέρμανση.
2. Δεν θερμότητα των συσκευών, αν δεν υπάρχει νερό στο εσωτερικό ακόμη και αν και δεν υπάρχει αντι-ξηρό προστασία θερμότητας για 145°C. Στο Μικρή κάψουλα κάτοχος το καθεστώς της αντι-ξηρό προστασία από τη θερμότητα, τις λάμπες των ΟΔΗΓΗΣΕΩΝ 5S και τιπρίσματα 5S.
3. Καθαρίζετε τη συσκευή και το κρατήστε ξηρό μετά τη χρήση.

Χρώμα ΟΔΗΓΗΣΕΩΝ	Θέση Εργασίας
Κόκκινο LED flash 5S	Θερμότητας
Πορτοκαλί τρέχει	υπερβρίες
LED Πράσινο LED	Θέρμανση Εξαγωγή

Εκχύλισμα Καφέ

- ⚠ Κατά τη θέρμανση του νερού, η οθόνη LED θα εμφανίζει τη θερμοκρασία θέρμανσης σε βαθμούς Κελσίου (C). Εάν θέλετε να εμφανιστεί η θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ (F), κάντε διπλό κλικ στο κου

Μπορείτε να επιλέξετε το κρύο νερό ή το ζεστό νερό για να εξαγάγετε.

Για το κρύο νερό, παρακαλούμε να λειτουργήσει ως παρακάτω βήματα:

1. Πάρτε το καπάκι, ρίξτε κρύο νερό στο δοχείο νερού, στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας (πράσινο LED on) και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να εξαγάγετε κρύο καφέ (πράσινο LED), το Κόκκινο LED είναι σε λειτουργία, όταν το επίπεδο της μπαταρίας κάτω από 25%.

Για το ζεστό νερό, παρακαλούμε να λειτουργήσει ως παρακάτω βήματα

1. Πάρτε το καπάκι, ρίχνουμε το ζεστό νερό στο δοχείο νερού, στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας (πράσινο LED on) και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να εξαγάγετε το ζεστό καφέ TOY '70 (πράσινο LED).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δυσλειτουργία	Ανάλυση	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κόκκινο φως για 8 δευτερόλεπτα	Ξέμεινε από μπαταρία	Χρέωση για 3 έως 5 ώρες για να βεβαιωθείτε ότι γίνεται μια πλήρης επαναφόρτιση.
Κόκκινο φως που αναβοσβήνει αργά με τη σειρά που ήχος για 5 δευτερόλεπτα	Θερμότητας χρόνο πάνω από 15 λεπτά, η συσκευή σταματάει να λειτουργεί	Κάντε επανεκκίνηση. Κάντε διπλό το κουμπί λειτουργίας για να κλικ για τη θέρμανση του νερού.
Κόκκινο φως που αναβοσβήνει γρήγορα με σειρά ηχούς για 5 δευτερόλεπτα	Πάνω-κάτω προστασία	Πάρτε το καπάκι για να ψυχθεί θέρμανση για 5 λεπτά. Στη συνέχεια εκ νέου τη θερμότητα από το διπλό κάνοντας κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας
Εκχύλιση με νερό μόνο	μικρή κάψουλα δεν είναι τρυπήσει καλά	Μεγάλη κάψα ή Συστοργή η μεγάλη κάψα κάτοχος σφιχτά στα τέλος έως όπου δεν μπορεί να είναι χαμένα.
Εξάγεται το έδαφος καφέ με υπολείμματα	σκόνη καφέ γύρω από Σκόνη καφέ είναι ξεχειλίσσε για τον κάτοχο άκρη	Βεβαιωθείτε ότι δεν overflow η σκόνη κάτοχος και χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι για να πατήσετε σκόνη καφέ σφιχτά για μια καλύτερη εκχύλιση.

Telepítés Lépései



Nagy Kapszula



A Kis Kapszula



Kávé por



Paraméter

Modell Száma: KF-JN-02 Pro2.0	Termék Méret: 83.5*83.5*251mm
Csésze Kávé Kapacitás: 150ml	Színes doboz méret: 280*90*90mm
Töltési feszültség/áram: 5V/2A	Anyaga: ABS+304+PC
Teljesítmény: 72 W	üzemi feszültség: 12V
Főtt Idő: 5 minut	kapacitás: 18650/2500mAh*3
Kivonat ideje: 70 sekund	Víz Fűtési Hőmérséklet: 90°C
Anti-Száraz égési hőmérséklet: 155°C	

Töltés

- 1.Kérjük, töltsé a készüléket, amikor a piros LED fut. Piros LED, az fut, ha a töltés. A zöld LED a teljes feltöltés után.
- 2.Az USB-kábel a töltés nem működik, amíg az teljesen fel van töltve.

Figyelmeztetések

- 1.Ne érintse meg a piros pad, a kapitány, amikor a fűtés. Tartsa távol a gyermekeket a készüléket, ha van fűtés.
- 2.Nem a hőség, hogy az eszközök, ha nincs víz, bent is bár az anti-száraz hő védelem 145 °C A kis kapszula jogosultja állapot anti-száraz hő védelem, LED villog 5S kukucskál, 5S.
- 3.Tisztítsa meg a készüléket tartsa szárazon a használat után.

LED Színe	Dolgozik Állapota
Piros LED flash 5S	Hő túlóra
Narancs futó LED	Fűtés
Zöld LED	Kitermelés

Kávé Kivonat



Vízmelegítőskor a LED kijelzi a hőmérsékletet Celsius-C-ben. Ha Fahrenheit-F-ben szeretné megjeleníteni, kattintson duplán a gombra az átváltáshoz.

Kiválaszthatja, hogy a hideg víz vagy forró víz kivonat.
A hideg víz, kérjük, használja az alábbi lépéseket:

- 1.Vegye kupakot, felöntjük hideg vízzel a víztartályt, majd zárja be a kapitány.
- 2.Nyomja meg a power gombot egyszer, hogy ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintje (zöld LED), majd nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, hogy a kivonat hideg kávé (zöld LED fut), Piros LED fut, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje nem éri el a 25%.

A meleg víz, kérjük, használja az alábbi lépéseket

- 1.Vegye kupakot, öntsünk forró vizet, a víz tartály, akkor közel a kupakot.
- 2.Nyomja meg a power gombot egyszer, hogy ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintje (zöld LED), majd nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, hogy a kivonat forró kávé a 70-as években (zöld LED fut).

Hibaelhárítás

Hiba	Elemzés	Hibaelhárítás
A vörös fény világít 8 másodperc	Kifogyott az akkumulátor	Töltse 3.5 kap órát, hogy győződjön meg arról, hogy egy teljes feltöltést.
Piros fény villog lassan a csengő hangok 5 másodperc	Hő idő 15 perc, a készülék stop működik	Indítsa újra. Kattintson duplán bekapcsoló gomb a víz felmelegítésére.
Piros fény villog, gyorsan csengő hangok 5 másodpercig	Túlmelegedés védelem	Vegye kupakot, hogy a király le 5 perc. Akkor újra hő által dupla kattintson a power gombot.
Kitermelés a víz csak	a kis kapszula nem megszurta vége, nos	Nagy kapszula vagy Csavar a nagy kapszula amíg nem lehet tannyi.
Kivont örlött kávé a maradék	kávé por körül Kávé por az túlcserdult a jogosult szélén	Győződjön meg róla, nem overflow a por birtokos majd kanállal nyomja meg kávé por szorosan a jobb kitermelés.